


Roam-ON

R10 MANUAL

ROAM-ON R10 APPEARANCE



PRECAUTIONS

Please read the following precautions before using:

- Handle with care, device should be kept clearly.
- Do not put in place with wet, water or other liquids.
- Do not put in place of extremely high or low temperatures.
- Do not put near flame or lit tobacco.
- Do not drop, throw, bend or demolish.
- Do not put or install on top of car airbags.
- Altitude: ≤ 2000 meters, the power adapter determines the applicable altitudes for using.
- Ambient Temperature: device can be normally used at the temperature of $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$.

NETWORK STANDARDS



- Support multi-bands of LTE FDD, bands of 2,4,5,12,17,26 & LTE TDD, bands of 41
- Support HSPA + / UMTS (2100MHz / 1900MHz / 1700MHz (AWS) / 900MHz / 850MHz)
- Maximum downstream rate 150Mbps
- Maximum upstream rate 50Mbps



- Maximum rate 300Mbps
- Support 802.11 b/g/n/a/ac
- Support band 2,4G/5.0G
- Support simultaneous connections for 5 devices

BATTERY

Battery Capacity High-capacity lithium battery of 5000mAh

Charging Voltage DC 5V 2A

Full Charging 4 hours required

Battery Life Standby for 24 hours. In using for 12 hours. Please charge first if not prolonged used.

Note-1 The ambient temperature should be $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$; 20% battery capacity would be lost after normal using for one year.

Note-2 Do not over charge or discharge, users are highly recommended to: recharge every 2 months if not in used.

FUNCTION DESCRIPTION



Power Button Long press the power button for 3 seconds to power on/off, short press to wake up device or switch screen.

**Reset Device: Long press Power Button for 15 seconds to reset & restart when Roam-ON device can't be turned off properly.*



Micro SIM Card Slot Insert SIM / USIM card here.




Input Charging Port Charge device through data cable.



Screen Display of Roam-ON R10 device information, network connection status, etc.

SCREEN

Interactive screen will be displayed after network successfully connected:



- Signal strength
- Network type (UMTS / H / H+ / LTE)
- Battery icon (means it is in charging)
- Country in using
- Traffic used today
- Number of connections

Short press the power button to switch to the second screen:

INSTRUCTIONS


How to Connect to Roam-ON:

1. **Reserve Internet Service** To ensure internet access, please reserve internet service on Roam-ON.com
2. **Connect Network** After power on, Roam-ON takes 2-3 minutes to connect and access to the preferred local network. Connecting details will be displayed in the screen.
3. **Surf Internet** With Roam-ON R10 device on, short press the power button, WiFi hotspot name(SSID) and password(PWD) will be displayed in the screen, connect your smart phone or pad to Roam-ON network by input password to start surfing internet.

SIM CARD SETTING

Roam-ON R10 provides a second using mode by enabling SIM Card, setting as follows:

1. As shown in the figure below, insert SIM Card under the power off status of Roam-ON R10 device.




2. By wireless connecting your Internet Equipment to Roam-ON R10 mobile hotspot. Set APN details from http://192.168.1.1/apn_set.html



3. Roam-ON R10 hotspot name(SSID) and password(PWD)
4. Roam-ON R10 version, if SIM Card inserted, the screen will display "SIM in using"

ROAM-ON R10 UITERLIJK



VOORZORGSMAATREGELEN

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u het apparaat gebruikt:

- Wees voorzichtig, houd het apparaat schoon.
- Vermijd vocht, water of andere vloeistoffen.
- Vermijd extreem hoge of lage temperaturen.
- Vermijd vlammen of aangestoken tabak.
- Niet laten vallen, gooien, buigen of slopen.
- Plaats of installeer niet bovenop airbags.
- Hoogte: ≤ 2000 meter, de stroomadapter bepaalt de toepasselijke hoogten voor gebruik.
- Omgevingstemperatuur: apparaat kan normaal worden gebruikt bij een temperatuur van -10 °C – 60 °C.

NETWERKGEGEVENS



- Ondersteuning van LTE FDD banden: 2,4,5,12,17,26 & LTE TDD, band 41
- Ondersteuning van HSPA+/UMTS: (2100MHz / 1900MHz / 1700MHz (AWS) / 900MHz / 850MHz)
- Maximale download snelheid 150Mbps
- Maximale upload snelheid 50 Mbps



- Max snelheid 300Mbps
- Ondersteuning voor 802.11 b/g/n/a/ac
- Bandbreedte 2.4G/5.0G
- Ondersteuning van gelijktijdige verbindingen voor 5 apparaten

ACCU

Batterijcapaciteit Lithiumbatterij met hoge capaciteit van 5000mAh

Laadspanning DC 5V 2A

Volledig opgeladen 4 uur benodigd

Levensduur batterij 24 uur standby. Bij gebruik gedurende 12 uur.

Opmerking-1 De omgevingstemperatuur moet 0 °C - 45 °C zijn; 20% batterijcapaciteit zou verloren gaan na normaal gebruik gedurende een jaar.

Opmerking-2 Niet te veel opladen of ontladen, gebruikers worden ten zeerste aanbevolen om elke 2 maanden opnieuw op te laden als deze niet worden gebruikt.

FUNCTIEBESCHRIJVING



Aan/uitknop Houd de aan/uitknop in voor 3 seconden, kort indrukken om het apparaat te activeren of van scherm te wisselen. **Toestel resetten: Druk gedurende 15 seconden lang op de aan/uitknop om te resetten en opnieuw op te starten wanneer het Roam-ON apparaat niet correct kan worden uitgeschakeld.*


Micro SIM-kaart ingang Plaats hier een SIM SIM-kaart.

Ingang oplaadpunt Laad apparaat op via datakabel.

Scherf Schermweergave van Roam-ON R10 apparaat informatie, netwerkverbindingstatus, etc.

SCHERM

Het interactieve scherm wordt weergegeven nadat het netwerk met succes is verbonden:



- 1 De signaalsterkte
- 2 Netwerktipe (UMTS / H / H+ / LTE)
- 3 Batterijpictogram (wordt opgeladen)
- 4 Land in gebruik
- 5 Data dat vandaag is verboukt
- 6 Aantal verbindingen

Druk kort op de aan / uit-knop om naar het tweede scherm te gaan:

INSTRUCTIES

Hoe verbinding te maken met Roam-ON:

- 1 **Reserveer internetservice** Om internettoegang te garanderen, dient u de internetservice op Roam-ON.nl reserveren.
- 2 **Connect Network** Nadat het apparaat is ingeschakeld, duurt het 2-3 minuten om verbinding te maken en toegang tot het gewenste lokale netwerk te krijgen. Verbindingsdetails worden op het scherm weergegeven.
- 3 **Surf Internet** Als het Roam-ON R10-apparaat is ingeschakeld, wordt door kort op de aan/uit-knop gedrukt de WiFi-hotspotnaam (SSID) en het wachtwoord (PWD) weergegeven op het scherm. Verbind uw smartphone of tablet met het Roam-ON netwerk via het invoerwachtwoord om te beginnen met surfen op het internet.

SIM-KAART INSTELLING

Roam-ON R10 biedt een tweede gebruiksmodus door de simkaart in te schakelen, die als volgt wordt ingesteld:

- 1 Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, plaats u de SIM-kaart onder de uitschakelingsstatus van het Roam-ON R10-apparaat.



- 2 Door uw internetapparatuur draadloos aan te sluiten op Roam-ON R10 mobiele hotspot. Stel APN-details in via http://192.168.1.1/apn_set.html



- 3 Roam-ON R10 hotspot naam (SSID) en wachtwoord (PWD).
- 4 Roam-ON R10-versie, als SIM-kaart is geplaatst, verschijnt "SIM in gebruik" op het scherm.